



F&F Filpowski sp. j.
Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice
tel/fax +48 42 2152383; 2270971 POLAND
http://www.fif.com.pl e-mail: fif@fif.com.pl

LICZNIK CZASU PRACY

CLG-14T
230V

GWARANCJA. Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Uwzględniana tylko z dowodem zakupu. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami. Więcej informacji na temat procedury składania reklamacji na stronie:
www.fif.com.pl/reklamacje



Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na łonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

PRZEZNACZENIE

Licznik czasu pracy służy do zliczania ilości godzin pracy w automatycznych procesach produkcyjnych lub ilości godzin pracy urządzeń, które ze względu na wymogi bezpieczeństwa i sprawność eksploatacji mają określony rezsurs, czyli zdolność użytkową, której nie wolno przekraczać (np. zaawansowane zespoły napędowe, specjalistyczne lampy promieniotwórcze, itp.).

DZIAŁANIE

Licznik CLG-14T jest elektronicznym, jednokierunkowym licznikiem umożliwiającym zliczanie godzin pracy w zakresie od 0 do 999999,59 - sześć cyfr + dwie po przecinku w zakresie 1-59 oznaczające minuty (0,01=1min). Posiada wejście zerujące RESET do podłączenia zewnętrznego przycisku umożliwiające wyzerowanie stanu licznika przy dowolnej, sczytanej wartości.

- 1 -


Montaż

1. Odłączyć zasilanie
 2. Odkręcić nakrętkę i zdjąć blaszkę mocującą.
 3. Osadzić licznik w otworze montażowym, założyć blaszkę mocującą i dokręcić nakrętkę.
 4. Do zacisków U (wejście szczytujące) podłączyć napięcie będące sygnałem pracy kontrolowanego urządzenia.
 5. Do zacisków RESET podłączyć przycisk monostabilny zwrotny.
- UWAGA! Nie podłączać żadnego napięcia.

Dane techniczne

zasilanie	(typu non-voltage) bateria wewnętrzna
trwałość baterii	5 lat
napięcie wejścia liczącego	110÷240V AC/DC
wejście zerujące RESET	typ non-voltage
wyświetlacz	8 znaków / h=6,7mm
dokładność wskazań	1min.
temperatura pracy	-10÷40°C
wymiary	48×24×52mm
otwór montażowy	45×23mm

Schemat podłączenia



D141114

- 2 -