



## K.1 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt mat

16417116

### Konstrukcja

Montaż Montaż podtynkowy

### Konfiguracja

- 1-biegunowy

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 V
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz

### Prąd

Obciążenie indukcyjne przy $\cos \varphi = 0,6$	maks. 6 A
Prąd znamionowy	10 A /230 V AC1

### Moc

Transformatory konwencjonalne	1500 VA
Transformatory elektroniczne	1500 W
Moc wejściowa	< 0,2 W

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	antracyt
Kolor	Antracyt
Kolor	antracyt
Kolor RAL	RAL 7021
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

### Wymiary

głębokość	58,6 mm
Głębokość montażu	32 mm
Szerokość karty	maks. 55 mm
Grubość karty	0,8...1,2 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

#### Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Kompaktowe lampy fluorescencyjne	500 W
Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym	1500 W

#### Sterowanie LED

BLC	podświetlenie niebieską diodą LED, gdy karta hotelowa nie jest włożona
-----	---

#### Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V	1500 W
---------------------------------------	--------

#### Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

#### Podłączenie

Zaciski śrubowe (maks.)	2 x 2,5 mm
- z zaciskami śrubowo-windowymi	

#### Ustawienia

Czas opóźnienia regulowany stopniowo	0, 15, 30, 60 s
- z potencjometrem do stopniowego ustawiania czasu opóźnienia	

#### Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem
- z zestykiem bezpotencjałowym

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25...70 °C (przechowywanie w temp. > 45°C skraca żywotność)

#### Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	Berker K.1