



## B.X Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, biały

6765108989

### Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
- 2-biegunowe z uziemieniem	

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

### Moc

Moc wejściowa	0,25 W/0,35 VA
---------------	----------------

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

### Detekcja

- zintegrowany czujnik natężenia oświetlenia, który przy zmierzchu włącza, a przy wystarczającym natężeniu oświetlenia wyłącza lampkę orientacyjną

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	połysk

### Wymiary

Głębokość montażu	32 mm
-------------------	-------

#### **Sterowanie oświetleniem**

Jasność wyłączenia	~ 4 lx
Jasność załączania	~ 2 lx
Natężenie światła (kolor biały)	0,2 cd

#### **Sterowanie LED**

BLC	długa żywotność diod LED, białe światło LED
-----	---

#### **Instalacja / Montaż**

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

#### **Podłączenie**

Przekrój przewodu (masywnego)	maks. 2,5 mm
Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
- z zaciskami śrubowo-windowymi	

#### **Przewód**

- możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy

#### **Wypożyczenie**

- dodatkowa korzyść: połączenie gniazdka z lampką orientacyjną

#### **Zastosowanie**

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	rozszerzoną ochroną styków
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	zaciski śrubowo-windowe

#### **Bezpieczeństwo**

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg IEC 60884-1
- rozszerzona ochrona styków	

#### **Oznaczenie**

Główna linia projektowa	B.Kwadrat/B.3/B.7
Wtórna linia projektowa	B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7

#### **Instrukcje**

Tekst wskazówki	Uwaga! Artykuł ze specjalnym mechanizmem podtylnkowym. Elementy centralne z lampką orientacyjną LED nie są kompatybilne ze standardowymi mechanizmami do gniazd.
-----------------	---