



75141860

## R.1 Sensor dotykowy 1-krotny, szkło, biały

### Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

### Funkcje

Z czujnikiem temperatury pokojowej	tak
- funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami	
- funkcja blokady powierzchni czujnikowych, np. w celu oczyszczenia powierzchni szklanej	

### Kompatybilność

- rozszerzenie do przycisków do wywoływania scen świetlnych
---

### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	tak
- obsługa poprzez lekkie dotknięcie powierzchni sensora (biała LED)	

### Moc

Pobór prądu	12,5 mA
-------------	---------

### Pomiary

- funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury
--

### Ekran

Z wyświetlaczem	tak
-----------------	-----

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	białe szkło
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	szkło
Powierzchnia	połysk
Powierzchnia	lakierowany

#### Wymiary

głębokość	23 mm
Wysokość	152 mm
Szerokość	81 mm

#### Sterowanie LED

BLC	z niebieską diodą LED pracy i 2 białymi diodami LED stanu
-----	---

#### Instalacja / Montaż

Montaż	do montażu pionowego
--------	----------------------

#### Podłączenie

- z wbudowanym portem magistralnym
- podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe

#### Dostawa

Z połączeniem magistrali	tak
--------------------------	-----

#### Akcesoria

- |                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Z możliwością opisu, z polem opisowym | nie |
|---------------------------------------|-----|
- pozostałe produkty do uzupełnienia instalacji w odpowiednich kolorach/z odpowiednich materiałów patrz platforma wzornicza R.1/R.3
  - pasujące ramki o tej samej stylistyce do innych zastosowań patrz linia wzornicza R.x

#### Wyposażenie

Liczba punktów sterowania	2
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą / demontażem.	tak

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z wbudowanym portem magistralnym
-----------------------------------	----------------------------------

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Bezhalogenowy	nie

#### Warunki użytkowania

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| Temperatura robocza | -5...45 °C |
|---------------------|------------|
- pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny
  - zintegrowany czujnik temperatury do pracy jako rozszerzenie regulatora
  - dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury

#### Oznaczenie

Zastosowanie	KNX systemy obsługi
Główna linia projektowa	KNX - Berker R.1
Wtórna linia projektowa	KNX, Berker R.1