



**B.3/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, mat**

16409909

**Konstrukcja**

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

**Konfiguracja**

Obróbka antybakteryjna	nie
- 1-biegunowy	

**Charakterystyka elektryczna**

Napięcie znamionowe	230 V
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz

**Prąd**

Obciążenie indukcyjne przy $\cos \phi = 0,6$	maks. 6 A
Prąd znamionowy	10 A /230 V AC1

**Moc**

Transformatory konwencjonalne	1500 VA
Transformatory elektroniczne	1500 W
Moc wejściowa	< 0,2 W

**Materiał**

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

**Wymiary**

głębokość	57,3 mm
Głębokość montażu	32 mm
Szerokość karty	maks. 55 mm
Grubość karty	0,8...1,2 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

#### Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Kompaktowe lampy fluorescencyjne	500 W
Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym	1500 W

#### Sterowanie LED

BLC	podświetlenie niebieską diodą LED, gdy karta hotelowa nie jest włożona
-----	---------------------------------------------------------------------------

#### Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V	1500 W
---------------------------------------	--------

#### Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

#### Podłączenie

Zaciski śrubowe (maks.)	2 x 2,5 mm
- z zaciskami śrubowo-windowymi	

#### Ustawienia

Czas opóźnienia regulowany stopniowo	0, 15, 30, 60 s
- z potencjometrem do stopniowego ustawiania czasu opóźnienia	

#### Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem
- z zestykiem bezpotencjałowym

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25...70 °C (przechowywanie w temp. > 45°C skraca żywotność)

#### Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	B.Kwadrat/B.3/B.7
Wtórna linia projektowa	B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7