



## R.X/1930/Glas KNX RF quicklink łącznik czasowy cz

85745231

### Funkcje

Przesunięcie czasu astronomicznego	± 2 h
Generator losowy	± 15 mn
Zasilanie rezerwowe	~ 8 h

- funkcje dodatkowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., sterowane czasowo wywoływanie scen i wartości ściemniania, łącznik przyciskowy, wskaźnik stanu
- funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
- możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika
- funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada przełączenia)
- z blokadą przycisków
- funkcje quicklink: przełączanie, 2 sceny, sterowanie czasowe, łącznik przyciskowy (zestyk zwierny), sterowanie wymuszone
- przełączanie tryb ręczny/automatyczny

### Elementy sterujące i wskaźniki

- wyświetlacz LCD podświetlany podczas obsługi
- wskazywanie kompatybilności nasadki/mechanizmu na wyświetlaczu
- regulowany kontrast wyświetlacza LCD

### Połączenia

Protokół radiowy	KNX
------------------	-----

### Moc

Moc nadajnika radiowego	< 10 mW
-------------------------	---------

### Pomiary

Wilgotność względna (bez skroplin)	0...65 % (bez kondensacji)
Dokładność	± 3 min/rok

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	czarny
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	połysk

#### Wymiary

Średnica	58 mm
----------	-------

#### Podłączenie

- integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natynkową TP

#### Ustawienia

Czas	z automatycznym przełączaniem czas zimowy/czas letni (możliwość odłączenia)
------	---

- program astronomiczny do przełączania przy wschodzie/zachodzie słońca z możliwością wprowadzenia miasta/kraju i indywidualnego dostosowania
- polecenia programów typu standalone przesyłane drogą radiową i z rozszerzeń nie są realizowane
- program urlopowy powodujący przypadkowy wybór czasów przełączania w trybie automatycznym

#### Wyposażenie

Liczba kanałów radiowych	1
Liczba połączeń quicklink	maks. 20 nadajników/odbiorników
Liczba czasów przełączenia wł./wył.	20

- 2 niezależne wstępnie ustawione pamięci z możliwością indywidualnego dostosowania

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z wyświetlaczem
-----------------------------------	-----------------

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
---------------------	------------

- niskie zapotrzebowanie na energię

#### Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, KNX radiowy systemy obsługi
Główna linia projektowa	Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R. classic
Wtórna linia projektowa	Platforma elektroniczna, Berker R.1, Berker R.3, Serie 1930, Serie R. classic