



## Przełącznik instalacyjny 12VAC 1NO+1NC 16A

ERL218

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC)	230 V
Częstotliwość	50 Hz

### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji $U_i$	250 V
Napięcie sterowania AC	12 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane $U_{imp}$	4 kV

### Prąd

Prąd znamionowy $I_n$	16 A
Obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym	16 A
Prąd dopuszczalny dla AC7, kategoria A	16 A
Prąd dopuszczalny dla AC7, kategoria B	5,5 A

### Moc

Maksymalna moc pobierana	10,7 VA
Moc pobierana	2,9 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2 W
Straty mocy na styk	1 W
Moc rozproszona przez sterowanie	1 W
Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 230 V dla AC7 kategoria A	3 kW
Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 230 V dla AC7 kategoria B	880 W

### Zadziałanie

Czas reakcji przy otwieraniu	15 ms
Czas odpowiedzi przy zamykaniu	25 ms

### Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000

#### Wymiary

Głębokość produktu	60 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	17,85 mm

#### Stewowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Maksymalne obciążenie równoległymi lampami fluorescencyjnymi	490 VA
Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym	1200 VA
Maksymalna moc świetlówek liniowych nieskompensowanych	570 VA

#### Stewowanie lampami żarowymi

Maksymalna moc żarówek 230V	1100 W
-----------------------------	--------

#### Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,2 Nm
--------------------	--------

#### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1 / 6mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1 / 10mm
Rodzaj styku	1 NC + 1 NO

#### Wyposażenie

Liczba styków NC	1
Liczba styków NO	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Z suwakiem sterowania ręcznego	tak

#### Zastosowanie

Obsługa lokalna / obsługa ręczna	tak
----------------------------------	-----

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP2X
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C