



85245239

## R.1/R.3/R.classic/1930/Glas KNX RF quicklink przycisk żaluzjowy, biały, połysk

### Funkcje

Czas ruchu żaluzji	2 mn
<ul style="list-style-type: none"><li>- funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada)</li><li>- możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika</li><li>- funkcja pamięci umożliwiająca automatyczne wykonywanie zapamiętanych czasów podnoszenia i opuszczania z pozycją</li><li>- funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)</li><li>- możliwość zapamiętania pozycji lameli dla danej sceny</li><li>- wywoływanie scen za pomocą urządzeń radiowych KNX</li><li>- funkcje quicklink: żaluzje, 2 sceny, pamięć, sterowanie wymuszone, łącznik przyciskowy góra/dół</li></ul>	

### Elementy sterujące i wskaźniki

- aktywacja funkcji „przyjęcie” przez naciskanie przycisku przesuwu w górę i w dół > 20 s
- z przyciskiem konfiguracyjnym i funkcyjnym

### Połączenia

Protokół radiowy	KNX
------------------	-----

### Moc

Moc nadajnika radiowego	< 10 mW
-------------------------	---------

### Pomiary

Wilgotność względna (bez skroplin)	0...65 % (bez kondensacji)
------------------------------------	----------------------------

### Detekcja

- ochrona przed nasłonecznieniem i funkcja zmierzchowa w połączeniu z radiowym czujnikiem natężenia oświetlenia

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	połysk

### Wymiary

Średnica	57,6 mm
----------	---------

### Sterowanie LED

BLC	z czerwoną/pomarańczową diodą LED stanu dla funkcji pamięci i funkcji „przyjęcie”, z diodą LED konfiguracji i funkcji, z kontrolną diodą LED sygnalizującą status zabezpieczenia przed zamknięciem drzwi, wskaźnik LED kompatybilności nasadki i mechanizmu
-----	---

### Podłączenie

- integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natynkową TP

### Ustawienia

Czas przestawienia lameli	(regulowany) 50 ms...2,5 s
Minimalny czas przestawienia lameli	~ 150 ms
Przestawienie lameli przy sygnale trwającym	< 1 s
Przestawienie lameli po naciśnięciu przycisku	< 0,4 s

- beznarzędziowa konfiguracja quicklink przy użyciu przycisków i wyświetlacza LED

### Wyposażenie

Liczba kanałów radiowych	1
Liczba połączeń quicklink	maks. 20 nadajników/odbiorników
Trwała zmiana stanu na 2 min przy sygnale trwającym	> 1 s
Trwała zmiana stanu na 2 min po naciśnięciu przycisku	> 0,4 s
Czas przełączania przy zmianie kierunku	< 0,6 s

### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
---------------------	------------

- niskie zapotrzebowanie na energię

### Oznaczenie

Zastosowanie	sterownie żaluzji, KNX radiowy systemy obsługi
Główna linia projektowa	Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
Wtórna linia projektowa	Platforma elektroniczna, Berker R.1, Berker R.3, Serie R.classic, Serie 1930