



FW-WS3

Radiowy przycisk ścienny 3 klawiszowy

Index: FW-WS3

3-klawiszowy, naścienny, bateryjny nadajnik zdalnego sterowania F&Wave.



5 908312 599661 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Cechy bateryjnego przycisku do radiowego sterowania F&Wave:

- * **3-przyciskowy nadajnik zdalnego sterowania;**
- * Współpracuje z odbiornikami zdalnego sterowania F&Wave;
- * Steruje dowolną ilością odbiorników;
- * Realizuje funkcję włącz/wyłącz (**przełącznik bistabilny**) dla odbiorników FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;
- * **Podnoszenie/opuszczanie rolety** we współpracy z odbiornikami FW-STR1P, FW-STR1D;
- * Funkcjonalność **ściemnij/rozjaśnij światło** z odbiornikami FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;
- * Możliwość zmiany konfiguracji pierwszego przycisku na funkcję ON - **zawsze włącz** sparowane odbiorniki i/lub podnieś roletę;
- * Możliwość zmiany konfiguracji trzeciego przycisku na funkcję OFF - **zawsze wyłącz** sparowane odbiorniki i/lub opuść roletę;
- * Montaż **nie wymaga** puszkii podtynkowej.

Prosty system zdalnego radiowego sterowania F&Wave

System F&Wave zadowolili każdego, kto ceni sobie proste, nieskomplikowane w zastosowaniu udogodnienia codziennego życia.

Jest to łatwy w montażu i prosty w obsłudze **system bezprzewodowego sterowania** urządzeniami codziennego użytku. Ze względu na swoje właściwości doskonale wpisuje się w koncepcję "zrób to sam", jest przy tym niedrogi.

Umożliwia **zdalne sterowanie:**

- oświetleniem- w tym płynną regulację jasności,
- sterowanie roletami, żaluzjami, markizami,
- bramami wjazdowymi i garażowymi
- innymi urządzeniami w domu.


Podstawowe elementy **radiowego systemu F&Wave** to:

- **odbiorniki** - urządzenia wykonawcze. Wyprodukowane są w wersji do montażu w puszcze podtynkowej O60 lub do montażu na szynie TH-35 (szerokość 1 modułu tj. 17,5 mm).
- **nadajniki**. Są to podręczne piloty lub urządzenia do montażu w puszcze podtynkowej, także przyciski na baterie.

Retransmisja sygnału-unikalna zasada działania systemu zdalnego sterowania radiowego F&Wave

W otwartej przestrzeni bez obecności czynników zakłócających zasięg urządzeń sterowanych drogą radiową oscyluje w granicach **100 m**. W warunkach zabudowy oraz w obecności źródeł zakłóceń (linie energetyczne, nadajniki, itp.) rzeczywisty zasięg może być mniejszy. Zasięg można poprawić przez bezpośrednią retransmisję modułów znajdujących się wzajemnie w swoim zasięgu.

Zastosowana przy tworzeniu **radiowego systemu zdalnego sterowania F&Wave** zasada retransmisji sygnału polega na tym, że każdy odbiornik, który odbierze sygnał sterujący z nadajnika, automatycznie przesyła go dalej. Dzięki temu możliwe jest sterowanie odbiornikami znajdującymi się poza zasięgiem pierwotnego sygnału.



DANE TECHNICZNE

Częstotliwość radiowa	868 MHz
System kodu zmiennego (karuzelowego)	Tak
Zasięg nadajnika	100 m
Liczba komend	3
Z ręcznym nadajnikiem radiowym	Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego	Nie
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego	Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym	Tak
Pokrywa ochronna klawiatury	Nie
Modulacja	FM (UKF)
Zasilanie	Bateria (akumulator)
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat