



one.platform Ściemniacz obrotowy 60-400 W, mechanizm

281901

#### Funkcje

- łagodny start

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 230 V  
Częstotliwość 50 Hz

#### Napięcie

Napięcie robocze 230 V AC

#### Bezpiecznik

Bezpiecznik T 1,6 H 250  
Bezpiecznik zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik)

#### Moc

Strata mocy przy pełnym obciążeniu ~ 4 W

#### Materiał

Kolor nie dotyczy  
Materiał Tworzywo / metal

#### Wymiary

Wymiary osi 4 mm

#### Stewowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V 60...400 W

#### Instalacja / Montaż

Montaż z łapkami rozporowymi

#### Podłączenie

Rodzaj obciążenia	Obciążenie opornościowe
- z zaciskami śrubowymi	

#### Wyposażenie

- regulacja poprzez wycinanie fazy
- z łącznikiem obrotowym

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z płynną regulacją
-----------------------------------	--------------------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	5...25 °C
---------------------	-----------

#### Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM
Wtórna linia projektowa	Elektronika domowa

#### Instrukcje

Tekst wskazówki	Wymiana bezpiecznika jest możliwa bez demontażu pokrywy.
-----------------	--