



## B.X/S.1 Radio Touch biały

28848989

### Funkcje

- odliczanie wsteczne
- budzik z funkcją drzemki
- sleep timer
- regulacja poziomu głośności

### Kompatybilność

Do głośników na każdy kanał 4...8

### Elementy sterujące i wskaźniki

- obsługa poprzez lekkie dotknięcie powierzchni sensora (wyświetlacz)
- wskazywanie godziny i daty
- podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny

### Połączenia

- radio UKF stereo z wyświetlaczem RDS
- zewnętrzne wejście audio, np. dla odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej

### Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60 Hz

### Częstotliwość

zakres częstotliwości (sygnał radiowy) 87,5...108 MHz

### Pomiary

Wejście rozszerzone wejście rozszerzenia do oddzielnego włączania/wyłączania

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	połysk

#### Wymiary

Głębokość montażu	33 mm
Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.)	35 x 28 mm

#### Instalacja / Montaż

Montaż	montaż pojedynczy i kombinowany, śruba mocująca poprzez płytkę wsporczą
--------	---

#### Podłączenie

Przekrój przewodu	maks. 2,5 mm
Przekrój przewodu (głośnik)	maks. 1,5 mm
Połączenie	z 2 przyłączami głośników
- z zaciskami śrubowymi	

#### Ustawienia

- ręczne i automatyczne wyszukiwanie stacji

#### Wyposażenie

- odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji przy włączeniu radia  
- 8 pamięci nieulotnych nadajnika

#### Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Wtórna linia projektowa	B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7

#### Instrukcje

Tekst wskazówki	Do pracy niezbędne jest podłączenie przynajmniej jednego głośnika.
-----------------	--