



W.1 Łącznik na klucz z zamkiem, klucz w 2 pozycjach, kompletny, IP55, biały

32713502

Konstrukcja

| | |
|-----------------------------|-------|
| Rodzaj jednostki sterującej | Klucz |
|-----------------------------|-------|

Charakterystyka elektryczna

| | |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 240 V |
| Napięcie znamionowe | 240 V AC |

Prąd

| | |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 10 A |
|-----------------|------|

Materiał

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Kolor linii dekoracyjnej | biały |
| Kolor | śnieżnobiały |
| Kolor | biały |
| Kolor RAL | RAL 9010 |
| Materiał | tworzywo termoplastyczne |
| Powierzchnia | mat |

Wymiary

| | |
|-----------|-------|
| głębokość | 64 mm |
| Wysokość | 76 mm |
| Szerokość | 76 mm |

Instalacja / Montaż

| | |
|--------|--------------------------|
| Montaż | do podłączenia śrubowego |
|--------|--------------------------|

Podłączenie

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami śrubowymi

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku
- do zamków centralnych

Zastosowanie

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Cecha różnicująca 2 - dystrybucja | Zamek system jednego klucza |
| Cecha różnicująca 3 - dystrybucja | Wyjęcie klucza możliwe w 2 pozycjach |

Bezpieczeństwo

| | |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP55 |
|-----------------|------|

- z 2 kluczami

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -15...30 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -50...50 °C |

Oznaczenie

| | |
|-------------------------|------------|
| Główna linia projektowa | Berker W.1 |
|-------------------------|------------|

Instrukcje

| | |
|-----------------|---|
| Tekst wskazówki | Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK |
|-----------------|---|
