



## KNX TS Sensor dotykowy 4-krotny, szkło, czarne

75144835

### Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

### Funkcje

Z czujnikiem temperatury pokojowej	tak
- funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami	
- funkcja blokady powierzchni czujnikowych, np. w celu oczyszczenia powierzchni szklanej	

### Kompatybilność

- rozszerzenie do przycisków do wywoływania scen świetlnych

### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	tak
- obsługa poprzez lekkie dotknięcie powierzchni sensora (biała LED)	

### Moc

Pobór prądu	12,5 mA
-------------	---------

### Pomiary

- funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury

### Ekran

Z wyświetlaczem	nie
-----------------	-----

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	czarne szkło
Kolor	czarny
Kolor RAL	RAL 9005
Materiał	szkło
Powierzchnia	połysk
Powierzchnia	nadruk

#### Wymiary

głębokość	37,7 mm
głębokość	5,7 mm
Wymiary (dł. x wys. x gł.)	86 x 160 x 5,7 mm
Wysokość	160 mm
Szerokość	86 mm

#### Sterowanie LED

BLC	z niebieską diodą LED pracy i 8 białymi diodami LED stanu
-----	---

#### Instalacja / Montaż

Montaż	do montażu pionowego
--------	----------------------

#### Podłączenie

- z wbudowanym portem magistralnym
- podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe

#### Dostawa

Z połączeniem magistrali	tak
--------------------------	-----

#### Akcesoria

- |                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Z możliwością opisu, z polem opisowym | nie |
|---------------------------------------|-----|
- ramki szklane o tej samej stylistyce do innych zastosowań patrz linia wzornicza B.7
  - pozostałe produkty do uzupełnienia instalacji w odpowiednich kolorach/z odpowiednich materiałów patrz platforma wzornicza S.1/B.x

#### Wyposażenie

Liczba punktów sterowania	8
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą / demontażem.	tak

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z wbudowanym portem magistralnym
-----------------------------------	----------------------------------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
---------------------	------------

- pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny
- zintegrowany czujnik temperatury do pracy jako rozszerzenie regulatora
- dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury

#### Oznaczenie

Zastosowanie	KNX systemy obsługi
Główna linia projektowa	KNX - Berker TS Sensor
Wtórna linia projektowa	KNX, Berker TS Sensor

**Instrukcje**

---

Tekst wskazówki

Tylko do KNX!

---