



## Wyłącznik zmierny 230V 2P 16A funkcje Comfort

EE202

### Konstrukcja

Montaż Szyna DIN

### Elementy sterujące i wskaźniki

Przycisk obecności nie

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe  $U_e$  (AC) 230 V  
Częstotliwość 50/60 Hz

### Napięcie

Maks. moc załączana przy 250 V AC  
Napięcie robocze 230 V ~ +10%/-15%

### Prąd

Prąd dopuszczalny (AC1) 16 A  
Maksymalny prąd przełączania przy  $\cos \phi$  0,6 16 A  
Dopuszczalne obciążenie prądem do łącznika pomocniczego  $I_e$  przy 250V AC15 16 A

### Częstotliwość

Zakres częstotliwości 50...60 Hz

### Moc

Maksymalna moc świetlówek liniowych nieskompensowanych 1000 VA  
Moc wejściowa 1,5 VA  
Pobór mocy (praca) 1,5 VA  
Maksymalna moc żarówek 230V 0 / 2300 W  
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 2 W  
Moc rozproszona przez sterowanie 0,3 W  
Maks. zdolność wyłączenia przy równoległe skompensowanych świetlówkach 1000 W  
Maks. zdolność wyłączenia przy szeregowo skompensowanych świetlówkach 3600 W

#### Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna z lampami żarowymi	48000
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1)	50000
Trwałość elektryczna z równolegle skompensowanymi świetlówkami	48000

#### Zasilacz

Napięcie zasilania	230 V
--------------------	-------

#### Wymiary

Głębokość produktu	65 mm
Wysokość produktu	85 mm
Długość	58 mm
Szerokość produktu	71 mm
szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)	4 modules

#### Sterowanie oświetleniem

Zakres natężenia oświetlenia	2 / 20000 Lux
- ze statecznikiem elektronicznym EVG	1000 W
Zakres pomiarowy natężenia oświetlenia 2	0,2...20 klx

#### Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Maksymalne obciążenie równoległymi lampami fluorescencyjnymi	1000 VA
Maksymalna moc świetlówek liniowych w układzie duo	1000 W
Kompaktowe lampy fluorescencyjne	10 x 20 W
- skompensowane równolegle	1000 W
- nieskompensowane	2000 W

#### Sterowanie lampami żarowymi

Maksymalna moc żarówek 230V	2000 W
Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V	2300 W

#### Instalacja / Montaż

Montaż	szyna TS
--------	----------

#### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1 / 6mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 10mm
Przekrój przewodu	0,5...4 mm
Liczba styków	2
Rodzaj styku	2 NO
- z zaciskami śrubowymi	

#### Ustawienia

Opóźnienie włączone	30 s
Opóźnienie wyłączone	30 s

**Bezpieczeństwo**

---

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

---

**Warunki użytkowania**

---

Temperatura robocza	0...45 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20...60 °C

---

**Oznaczenie**

---

Główna linia projektowa	ELEKTRONIKA DOMOWA
-------------------------	--------------------

---