



KNX e/s Pilot do konfiguracji czujników obecności 360°, czarny

EE807

Konstrukcja

Liczba kluczy 18

Konfiguracja

Wersja Nadajniki czujników ruchu

Kompatybilność

Czujniki kompatybilne EE815, EE816, TCC5xxx

Elementy sterujące i wskaźniki

- 3 zakresy konfiguracji sterowania, zwłoki wyłączenia, wartości progowej jasności
- 15 przycisków ze zintegrowaną diodą LED stanu

Zasięg

Maksymalny zasięg transmisji 3 m

Bateria

Żywotność baterii [lata] ~ 2,5
Liczba i rodzaj baterii 1x 3V CR2032

Detekcja

BLC kod RC6

Wymiary

Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 70x10x120

Sterowanie LED

BLC dodatkowa dioda LED sygnalizująca transmisję drogą podczerwieni

Ustawienia

- ręczne ustawianie wartości progowej jasności za pomocą wartości standardowych lub trybu uczenia
 - możliwość wyboru ustawień standardowych wartości progowej jasności: światło dzienne, biuro, korytarz
-

Wyposażenie

- 2 pamięci umożliwiające zapisanie identycznej konfiguracji dla kilku czujników obecności
-

Instrukcje

- również do zastosowań KNX czujnik obecności KNX na podczerwień
-