



TXB302



KNX e/s Wejście przyciskowe 2-krotne, podtynkowe

Konstrukcja

System magistralny (bus)	magistrala EIB
Montaż	Montaż podtynkowy

Funkcje

Modul magistralowy odłączalny	nie
-------------------------------	-----

Kompatybilność

- rozszerzenie do przycisków do wywoływania scen świetlnych

Elementy sterujące i wskaźniki

- z przyciskiem programowania i czerwoną diodą LED programowania

Połączenia

- z 2 niezależnymi wejściami cyfrowymi do zestyków bezpotencjałowych

Napięcie

Napięcie wejściowe	5 V
Napięcie robocze przez magistralę	21...32 V DC
Napięcie zasilania systemu	30V DC poprzez magistralę

Prąd

Liczba obwodów wejściowych	2
Pra wejściowy na wejście	0,5 mA

Długość przewodu

Maksymalna długość przewodów do przycisku sterującego	5 mm
---	------

Pomiary

Napięcie próbkowania wejściowego	na kanał 5 V
----------------------------------	--------------

Materiał

Kolor	szary
Materiał	tworzywo

Wymiary

Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	38 x 35 x 12 mm
--	-----------------

Instalacja / Montaż

Montaż	do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych
--------	--

Podłączenie

Przekrój przewodu (elastycznego)	0,75...2,5 mm
Przekrój przewodu (sztywnego)	0,75...2,5 mm
Połączony z	Styk bezpotencjałowy, przełącznik, łącznik przyciskowy, system sterowania

- z wbudowanym portem magistralnym
- Z wstępnie zamontowanym oprzewodowaniem
- podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe

Przewód

Możliwość przedłużenia przewodu do	maks. 5 m
------------------------------------	-----------

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	system, easy
--------------------------------	--------------

Dostawa

Z połączeniem magistrali	tak
--------------------------	-----

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z wbudowanym portem magistralnym
-----------------------------------	----------------------------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	nie

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	0...45 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20...70 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa	KNX
-------------------------	-----