



B.Kwadrat Gniazdo SCHUKO z uz. z podświetleniem orientacyjnym LED, krem

41098982

**Konstrukcja**

Rodzaj konstrukcji	zgodny z normą DIN 49440
Montaż	Montaż podtynkowy

**Charakterystyka elektryczna**

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

**Prąd**

Prąd znamionowy In	16 A
--------------------	------

**Moc**

Moc wejściowa	0,25 W/0,35 VA
---------------	----------------

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

**Detekcja**

- zintegrowany czujnik natężenia oświetlenia, który przy zmierzchu włącza, a przy wystarczającym natężeniu oświetlenia wyłącza lampkę orientacyjną

**Materiał**

Kolor linii dekoracyjnej	kremowy
Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 1013
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	połysk

### Wymiary

Głębokość montażu	32 mm
-------------------	-------

### Sterowanie oświetleniem

Jasność wyłączenia	~ 4 lx
Jasność załączenia	~ 2 lx
Natężenie światła (kolor biały)	0,2 cd

### Sterowanie LED

BLC	białe światło LED, długa żywotność diod LED
-----	---

### Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

### Podłączenie

Przekrój przewodu (masywnego)	maks. 2,5 mm
Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0620-1
- z zaciskami śrubowo-windowymi	

### Przewód

- możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy

### Wyposażenie

- dodatkowa korzyść połączenie gniazdka z lampką orientacyjną

### Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	rozszerzoną ochroną styków
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	zaciski śrubowo-windowe

### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05
Stopień ochrony	IP20
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg IEC 60884-1
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg VDE 0620-1
- rozszerzona ochrona styków	

### Oznaczenie

Główna linia projektowa	B.Kwadrat/B.3/B.7
Wtórna linia projektowa	B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7

### Instrukcje

Dane techniczne

Tekst wskazówki

Uwaga!

Artykuł ze specjalnym  
mechanizmem podtynkowym.  
Elementy centralne z lampką  
orientacyjną LED nie są  
kompatybilne ze standardowymi  
mechanizmami do gniazd.