



Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A;
samozaciski; antracyt aksamit

48036086

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Połączenia

- z 2 gniazdami USB typu A

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V
Częstotliwość	50 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

Napięcie

Napięcie wejściowe	220...250 V AC
Napięcie wyjściowe	4,75...5,25 V DC

Prąd

Prąd wejściowy	maks. 500 mA
Prąd wyjściowy	2,4 A
Prąd wyjściowy w przypadku działania obu gniazd	maks. 2400 mA
Prąd wyjściowy na gniazdo	maks. 2400 mA
Prąd znamionowy In	16 A

Bezpiecznik

Bezpiecznik	zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-------------	--

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania (standby)	< 50 mW
Moc wyjściowa	12 W

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

Materiał

Kolor	antracyt
Kolor RAL	RAL 7021
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	aksamit

Wymiary

Głębokość montażu	32 mm
-------------------	-------

Instalacja / Montaż

Montaż	do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych
--------	--

Podłączenie

Przekrój przewodu (elastycznego)	1,5...2,5 mm
Przekrój przewodu (sztywnego)	1,5...2,5 mm

- z zaciskami wtykowymi

Wyposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego	nie
-------------------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	02
Stopień ochrony	IP20
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg VDE 0620-1

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	5...35 °C
---------------------	-----------

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker Q.1/Q.3/Q.7
Wtórna linia projektowa	Q.1, Berker Q.3