



Czujnik ruchu 140 stopni Standard IP55 antracyt

EE821

Konstrukcja

System magistralny (bus)	bez
Montaż	montaż natynkowy

Funkcje

- stosowany tylko jako urządzenie pojedyncze

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Zasilacz

Napięcie zasilania	230V +/- 15%
--------------------	--------------

Detekcja

Kąt detekcji	140 °
Kąt detekcji	140 °
poła detekcji, na poziomie podłogi	~ 16 m
Zakres detekcji (odległość) - front	16 m
Zakres detekcji (odległość) - bok	8 m
Średnica obszaru detekcji na podłodze	16 m

Materiał

Kolor	antracyt
Kolor RAL	RAL 7016
Materiał	tworzywo

Wymiary

Wysokość produktu	2,5 m
Szerokość produktu	83 mm
Zalecana wysokość montażu	2,5 m

Sterowanie oświetleniem

Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane	~ 5...1000 lx
Zakres natężenia oświetlenia	5 / 1000 Lux

Sterowanie LED

BLC	z diodą do sygnalizacji wykrycia i trybu pracy
-----	--

Instalacja / Montaż

Maksymalna wysokość montażu	4 m
Montaż	montaż natynkowy
Montaż	do montażu na ścianach i sufitach, montaż w narożnikach za pomocą adaptera

Podłączenie

- z zaciskami wtykowymi

Ustawienia

Regulacja czułości	nie
Czas opóźnienia, regulowany	5 s...15 mn

- z potencjometrami do ustawienia natężenia oświetlenia zadziałania i czasu opóźnienia bez konieczności demontażu

Dostawa

- z elementami mocującymi

Wyposażenie

Kąt detekcji poziomej	140 °
Opóźnienie wyłączenia autoprogramujące	nie

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-20...55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20...60 °C

- niskie zapotrzebowanie na energię
- oszczędzanie energii poprzez wł-/wyłączenie oświetlenia, zależne od wykrycia obecności i natężenia o

Oznaczenie

Zastosowanie	czujnik ruchu
Główna linia projektowa	czujniki ruchu