



Czujnik ruchu 220/360 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 biały

EE870

Konstrukcja

System magistralny (bus)	bez
Montaż	montaż natynkowy

Funkcje

- symulacja obecności
- sotosowany jako urządzenia samodzielne, główne lub rozszerzenie

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

Napięcie

Napięcie robocze	230 V~ +10%/-15%
------------------	------------------

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania (standby)	~ 1,2 W
Maksymalna moc żarówek 230V	2300 W
Lampa LED moc maks.	400 W

Pomiary

Pole detekcji, półkolistе	~ 10 x 20 m
---------------------------	-------------

Zasilacz

Napięcie zasilania	230 V AC
--------------------	----------

Detekcja

Kąt detekcji	220 / 360 °
Kąt detekcji	360 °
Kąt detekcji	220 °
pola detekcji, na poziomie podłogi	~ 6 m
Średnica obszaru detekcji na podłodze	16 m

Materiał

Kolor	biały
-------	-------

Wymiary

Wysokość produktu	2,5 m
Długość	153 mm
Zalecana wysokość montażu	2,5 m

Sterowanie oświetleniem

Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane	~ 5...1000 lx
Zakres natężenia oświetlenia	5 / 1000 Lux
- ze statecznikiem elektronicznym EVG	580 W

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Lampy energooszczędne	20 x 20 W
- skompensowane równoległe	400 W /47 F

Sterowanie LED

Lampki LED 230 V	20 x 20 W
BLC	z diodą do sygnalizacji wykrycia i trybu pracy

Sterowanie lampami żarowymi

Świetlówki halogenowe 12 V	1500 W
Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V	2300 W

Instalacja / Montaż

Maksymalna wysokość montażu	4 m
-----------------------------	-----

Podłączenie

Rodzaj podłączenia	Quick Connect
Rodzaj styku	Bezpotencjałowy
- z zaciskami śrubowymi	

Przewód

- z wprowadzeniem przewodu	
----------------------------	--

Ustawienia

Regulacja czułości	tak
Poziom jasności zadziałania, regulowany	20...100 %
Zakres opóźnienia zadziałania	5 s do 30 min
Czas opóźnienia, regulowany	5 s...30 mn
- z potencjometrami do ustawienia jasności zadziałania, czułości i czasu opó nienia	

Dostawa

- z elementami mocującymi	
---------------------------	--

Wypożenie

- z zestykiem bezpotencjalowym
 - z możliwością pochylania w pionie i obracania w poziomie
-

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	klasa ochronności II

- z zabezpieczeniem przed czołganiem
-

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-20...55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20...60 °C

- niskie zapotrzebowanie na energię
 - oszczędzanie energii poprzez wł-/wyłączenie oświetlenia, zależne od wykrycia obecności i natężenia o
-

Oznaczenie

Zastosowanie	czujnik ruchu
Główna linia projektowa	czujniki ruchu
