



## KNX e/s Zasilacz KNX 1 x 30V DC, 640mA

TXA112

### Konstrukcja

System magistralny (bus)	magistrala EIB
Montaż	Szyna DIN

### Połączenia

Linie magistrali	1
- wyjście 640 mA	

### Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

### Napięcie

Napięcie wyjściowe	30V DC
Napięcie wyjściowe	28...32 V
Napięcie wyjściowe filtrowane	30V +/- 2V

### Prąd

Prąd wyjściowy	maks. 640 mA
Prąd wyjściowy	640 mA

### Bezpiecznik

Bezpiecznik	z elektroniczną ochroną przed zwarciami i przeciążeniami
-------------	--

### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	15 W
--	------

### Materiał

Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7035

#### Wymiary

Głębokość produktu	64 mm
Wysokość produktu	90 mm
Długość	64 mm
Szerokość produktu	72 mm
szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)	4 modules

#### Sterowanie LED

BLC	z czerwoną diodą LED sygnalizującą zwarcie lub ochroną przed przeciążeniem każdego wyjścia
-----	--

#### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	0,75 / 2,5mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	0,75 / 2,5mm
Przekrój przewodu (elastycznego)	0,75...2,5 mm
Przekrój przewodu (sztywnego)	0,75...2,5 mm
Połączenie	wymagane jest podłączenie przewodu ochronnego
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

#### Wyposażenie

Liczba wyjść	1
Z obejściem awarii sieci	tak

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z polem opisowym
-----------------------------------	------------------

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20...70 °C