



## Przełącznik różnicowo-prądowy 0,3A, bezzwłoczny

HR502

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC)	230 V
---	-------

### Napięcie

Maksymalne napięcie pracy	276 V
---------------------------	-------

### Prąd

Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$	300 mA
Maksymalny prąd przeciążeniowy	30kA / 100ms

### Moc

Moc wejściowa	3 VA
---------------	------

### Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,7 Nm
--------------------	--------

### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1 / 2,5mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 4mm
Przekrój elastycznego przewodu pomiarowego (linka)	1 / 2,5 mm

### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A
Niezbędne transformatory do ochrony różnicowo-prądowej	tak

### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-20...70 °C