



## Zegar cyfrowy tygodniowy 56 kroków programowych 230V 1P 16A

EG103

### Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

### Funkcje

Liczba kanałów funkcyjnych	1
----------------------------	---

### Konfiguracja

- zestaw zmienny

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC)	230 V
Częstotliwość	50 Hz

### Moc

Moc wejściowa	6 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2 W
Strata mocy przy pełnym obciążeniu	~ 2 W
Moc rozproszona przez sterowanie	0,5 W

### Bateria

Rezerwa zasilania [lata]	~ 5 a
--------------------------	-------

### Wymiary

Głębokość produktu	64 mm
Wysokość produktu	85 mm
Długość	58,1 mm
Szerokość produktu	35 mm
szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS)	2 modules

### Sterowanie lampami żarowymi

Maksymalna moc żarówek 230V	2300 W
Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V	maks. 2300 W

#### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1 / 6mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5 / 10mm
Przekrój przewodu (elastycznego)	1,5...10 mm
Przekrój przewodu (sztywnego)	1,5...10 mm
Liczba styków	1
Rodzaj styku	1 przełącznik
Rodzaj przyłącza	ze śrubą
- z zaciskami śrubowymi	

#### Ustawienia

	56
Najkrótszy czas przełączenia	1 mn
Rodzaj programowania	cyfrowy
Czas	z automatycznym przełączaniem czas letni/zimowy

#### Wyposażenie

Liczba kanałów	1
Liczba czasów przełączenia wł./wył.	56
Zasilanie rezerwowe	5 lat
Z programem ferie	nie

#### Zastosowanie

Cykl	tygodniowo
Sterowany radiowo	nie

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
- Z kluczem programującym	

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
Dokładność	1,5
Temperatura przechowywania/transportu	-20...70 °C

#### Oznaczenie

Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM
-------------------------	-------------------------