

LSN512

**Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P+N wkł.bezsp.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 76,50 mm |
| Szerokość | 34,90 mm |
| Głębokość | 76,90 mm |

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 2 |
|-----------------|---|

**Prąd elektryczny**

|   |  |
|---|--|
| Prąd znamionowy                         | 32 A   |
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A |

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

**Tylko do użytku wewnętrznego**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Liczba półmodułów 17,5 mm | 4 |
|---------------------------|---|

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -40 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

**Instalacja, montaż**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nominalny moment dokręcania | 2,20 - 2,20 Nm |
| Sposób montażu              | Szyna DIN      |

**Moc**

|  |        |
|--|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 3,50 W |
|--|--------|

**Napięcie**

|   |        |
|---|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$      | 1000 V |
| Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$   | 6000 V |
| Typ napięcia zasilania                  | AC/DC  |
| Kategoria przepięciowa wg PN-EN-60947-1 | 3      |

**Bezpieczeństwo**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP2X |
|----------------------|------|

**Rodzaj połączenia**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych                 | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |

**Bezpiecznik**

---

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej

10 x 38

**Pokrywa, drzwi**

---

Z mechanizmem ryglującym

Tak