



**KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 4 A, 10-/5-kr, 6 mod**

**Specyfikacja techniczna**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS

**Łączność**

Z magistralą KNX Tak

Z systemem magistrali KNX radio Nie

**Wymiary**

Głębokość 65 mm

Liczba jednostek szerokości 6

**Materiały**

Kolor Jasnoszary

**Sprzęt**

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Nie

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 4 A

Pobór prądu przez magistralę stan czuwania 8 mA

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Moc**

Żarówka 230 V 800 - 800 W

Moc wyjściowa 800 W

**Napięcie**

Napięcie znamionowe łączeniowe U<sub>e</sub> (AC) 230 - 230 V

Napięcie zasilania systemu 30 V DC poprzez magistralę

**Bezpieczeństwo**


Klasa ochronności IP IP20

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Dodatkowe informacje**

TYA610A



Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciw-słonecznej

Funkcja

Typ połączenia

Z zaciskami wtykowymi quickconnect