



Podstawa bezpiecznikowa DII 1x 25 A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 25 A

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Architektura

Liczba biegunów 1

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 4,50 W

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej DII

Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą Nie

Wymiary

Szerokość 44 mm

L14