



**R.classic/1930/Glas Przekaznikowy sterownik załączający, mechanizm**

**Specyfikacja techniczna**

**Napięcie**

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Do zastosowania z czujnikiem ruchu Nie

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Moc**

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 2300 W

Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym 1000 W

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

**Dodatkowe informacje**

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Wejście rozszerzone

Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwiern) z obsługą jednopoziomą i rozszerzeniem dla czujnika ruchu

85121201