



**KNX q/e/s Wyjście załączające elektroniczne 1-kr + wejście bezpotencjałowe 2-kr**

**Specyfikacja techniczna**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy, quicklink

**Łączność**

Protokół radiowy KNX Radio

Kategoria odbiornika 2

Z magistralą KNX Nie

Z systemem magistrali KNX radio Tak

**Wymiary**

Głębokość 18 mm

Zakres głębokości wbudowania 40 mm

**Materiały**

Kolor Jasnoszary

**Sprzęt**

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Tak

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 0,85 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Częstotliwość odbiornika radiowego 868,30 - 868,30 MHz

**Moc**

Moc wyjściowa 200 W

**Napięcie**

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 - 230 V

Napięcie zasilania systemu 230 V AC

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP20

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -15 - 45 °C

**Dodatkowe informacje**

TRM690G



Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Montaż	Do zabudowy pod mechanizmami podtynkowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi