

**B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., alu mat**

**Specyfikacja techniczna**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

**Łączność**

Z systemem magistrali KNX radio Tak

**Sprzęt**

Liczba kanałów 1

Przełączanie na czas letni/zimowy Tak

**Dostarczane wyposażenie**

Z połączeniem magistrali Tak

**Funkcje**

Przesunięcie czasu astronomicznego 2 h

Zasilanie rezerwowe 8 h

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Materiały**

Kolor Aluminium

**Dodatkowe informacje**

Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, ściemnianie, sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, priorytet, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada przełączenia), Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Funkcja

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

**Pojemność**

Liczba modułów 0

**Wymiary**

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Głębokość 30,30 mm

Systemy powiązane Berker B.x

85745283