



**B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2,2m, alu, mat**

**Specyfikacja techniczna**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
Minimalny cykl pracy	1 s

**Wymiary**

Zalecana wysokość montażu	2,20 - 2,20 m
---------------------------	---------------

**Łączność**

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
---------------------------------	-----

**Dostarczane wyposażenie**

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

**Oświetlenie**

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

**Wykrywanie**

Kąt detekcji regulowany	45 - 90 °
-------------------------	-----------

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Materiały**

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

**Dodatkowe informacje**

Funkcja	Funkcja ostrzegania przed wyłączeniem realizowana przez mechanizmy ściemniające, Z funkcją pamięci do symulacji obecności, Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85346183

