



## FW-GS-230-W

Szklany łącznik dotykowy biały

Index: FW-GS-230-W

4-kanalowy przycisk dotykowy z funkcją zbliżeniową. Napięcie zasilania 230 V.  
Bezprzewodowe sterowanie radiowe.



### FUNKCJE I DZIAŁANIE

#### OPIS

F&Wave to łatwy w montażu i niezwykle prosty w obsłudze system radiowego, bezprzewodowego sterowania urządzeniami codziennego użytku. Pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem, płynną regulację jasności oświetlenia, sterowanie roletami, żaluzjami, markizami, bramami wjazdowymi i garażowymi oraz innymi urządzeniami za pomocą pilotów i dedykowanych przycisków np. FW-GS.



FW-GS jest poczwórnym szklanym przyciskiem z funkcją zbliżeniową. Dedykowany do współpracy z odbiornikami F&Wave. Zewnętrzne białe podświetlenie punktowe po zbliżeniu dłoni łagodnie rozjaśnia się, wskazując lokalizację sensorów. Wybór danego przycisku sygnalizowany jest załączeniem punktowego podświetlenia w kolorze bursztynowym.

W zależności od wykonania dedykowany do:

- niskonapięciowej automatyki domowej dowolnego producenta (GS4-DC)
- systemu sterowania radiowego F&Wave (FW-GS4-24 lub FW-GS4-230)
- systemów automatyki F&Home i F&Home Radio (mH-GS4 i rH-S4L4)
- tradycyjnych instalacji 230V z odbiornikami małej mocy (GS4-AC-T)
- tradycyjnych instalacji 230V z dwoma odbiornikami dużej mocy (GS2-AC-R)

Przycisk szklany FW-GS-230-W to:

- 4 niezależnie konfigurowane przyciski,
- Materiał: szkło w kolorze czarnym lub białym,
- Możliwość wykonania napisów oraz infografik na przyciskach według zaleceń klienta,

- Prosty montaż.



[Obejrzyj film na YouTube](#)

Błąd 153

Błąd konfiguracji odtwarzacza



## DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Nie
Ze złączem magistrali	Nie
Model	Nadajnik ścienny kompletny
Liczba kanałów	4
Przezroczysty	Nie
Inne systemy magistralne	Inne
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Szkło
Zabezpieczenie powierzchni	Inne
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały
Częstotliwość radiowa	868 MHz
System kodu zmiennego (karuzelowego)	Tak
Zasięg nadajnika	100 m
Liczba komend	4
Z ręcznym nadajnikiem radiowym	Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego	Tak
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego	Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym	Tak
Pokrywa ochronna klawiatury	Nie
Modulacja	FM (UKF)
Stopień ochrony (IP)	IP20
Zasilanie	230 V AC

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat