



## DS9T.01/48

Ściemniacz naciskowo-obrotowy, antracyt,  
metalizowany

|                                  |                               |  |   |   |                  |
|----------------------------------|-------------------------------|--|---|---|------------------|
| Seria                            | Simon 54                      | Klasa ETIM                                   | EC000025 Ściemniacz   | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | ściemniacz naciskowo-obrotowy | Rodzaj materiału                             | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe  | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | antracyt, metalizowany        | Zabezpieczenie powierzchni                   | lakierowanie  | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787825942    |
| Typ produktu                     | moduł                         | Wykończenie powierzchni                      | matowe  | Typ opak. jedn.                         | blister          |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                         | Sposób montażu [ETIM]                        | montaż podtynkowy   | Wys. opak. jedn.                        | 15 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe               | Sposób mocowania                             | pazurki / wkręty  | Szer. opak. jedn.                       | 10 cm            |
| Stopień ochrony IP               | IP20                          | Wysokość produktu                            | 75 mm   | Długość opakowania jednostkowego        | 6 cm             |
| Zakres częstotliwości            | 50-50 Hz                      | Szerokość produktu                           | 75 mm   | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,112 kg         |
| Moc znamionowa                   | 500 VA                        | Głębokość produktu                           | 46 mm   | EAN13 opak.                             | 5902787825942    |
|                                  |                               | Głębokość wbudowania                         | 28 mm   | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                               | Metoda eksploatacji/Sposób działania         | pokrętło/przycisk   | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                               | Ilość klawiszy / dźwigni                     | 1   | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                               | Do źródła światła                            | LED - NIE, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V - transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V - transformator rdzeniowytoroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE | Długość opakowania zbiorczego           | 32 cm            |
|                                  |                               | Do zastosowania z czujnikiem obecności       | nie   |   |                  |
|                                  |                               | Do zastosowania z przyciskiem                | nie   |   |                  |
|                                  |                               | Pamięć poziomu jasności                      | tak   |   |                  |
|                                  |                               | Do zastosowania z przyciskiem radiowym       | nie   |   |                  |
|                                  |                               | Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | nie   |   |                  |
|                                  |                               | Rodzaj obciążenia                            | Uniwersalny   |   |                  |
|                                  |                               | Do zastosowania z czujnikiem ruchu           | nie   |   |                  |
|                                  |                               | Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym      | nie   |   |                  |
|                                  |                               | Ściemniacz szeregowy                         | tak   |   |                  |