



Q.1/Q.3 Radio Touch, ant aks

28846086

Funkcje

- odliczanie wsteczne
- budzik z funkcją drzemki
- sleep timer
- regulacja poziomu głośności

Kompatybilność

Do głośników na każdy kanał 48

Elementy sterujące i wskaźniki

- obsługa poprzez lekkie dotknięcie powierzchni sensora (wyświetlacz)
- wskazywanie godziny i daty
- podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny

Połączenia

- radio UKF stereo z wyświetlaczem RDS
- zewnętrzne wejście audio, np. dla odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60 Hz

Częstotliwość

zakres częstotliwości (sygnał radiowy) 87,5108 MHz

Pomiary

Wejście rozszerzone wejście rozszerzenia do oddzielnego włączania/wyłączania

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	antracyt
Kolor	antracyt
Kolor RAL	RAL 7021
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	tworzywo termoplastyczne

Dane techniczne

Powierzchnia aksamit

Wymiary

Głębokość montażu 33 mm

Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.) 35 x 28 mm

Instalacja / Montaż

Montaż montaż pojedynczy i kombinowany, śruba mocująca poprzez płytkę wsporczą

Podłączenie

Przekrój przewodu maks. 2,5 mm

Przekrój przewodu (głośnik) maks. 1,5 mm

Połączenie z 2 przyłączami głośników

- z zaciskami śrubowymi

Ustawienia

- ręczne i automatyczne wyszukiwanie stacji

Wyposażenie

- odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji przy włączeniu radia
- 8 pamięci nieulotnych nadajnika

Oznaczenie

Zastosowanie Technika komunikacyjna

Wtórna linia projektowa Q.1, Berker Q.3

Instrukcje

Tekst wskazówki Do pracy niezbędne jest podłączenie przynajmniej jednego głośnika.