



one.platform Ściemniacz obrotowy 60-400 W, mechanizm

281901

Funkcje

- łagodny start

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 230 V
Częstotliwość 50 Hz

Napięcie

Napięcie robocze 230 V AC

Bezpiecznik

Bezpiecznik T 1,6 H 250
Bezpiecznik zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik)

Moc

Strata mocy przy pełnym obciążeniu ~ 4 W

Materiał

Kolor nie dotyczy
Materiał Tworzywo / metal

Wymiary

Wymiary osi 4 mm

Stewowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V 60...400 W

Instalacja / Montaż

Montaż z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Rodzaj obciążenia	Obciążenie opornościowe
- z zaciskami śrubowymi	

Wyposażenie

- regulacja poprzez wycinanie fazy
- z łącznikiem obrotowym

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z płynną regulacją
-----------------------------------	--------------------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	5...25 °C
---------------------	-----------

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM
Wtórna linia projektowa	Elektronika domowa

Instrukcje

Tekst wskazówki	Wymiana bezpiecznika jest możliwa bez demontażu pokrywy.
-----------------	--