



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



ZI-15

Zasilacz impulsowy 12W

Index: ZI-15

Zasilacz impulsowy.
Napięcie wyjściowe 15 V.
Moc 12 W.

Zasilacz impulsowy służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci.



5 902431 670072

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Wykonania

Typ	Napięcie wyjścia	Prąd wyjściowy
ZI-16	13,5V DC	0,9A
ZI-17	14,5V DC	0,8A
ZI-15	15V DC	0,8A
ZI-20	12V DC	1,0A
ZI-21	24V DC	0,5A

DANE TECHNICZNE

Napięcie wyjściowe 1	15-15 V
Maksymalny prąd wyjściowy 1	0,8 A
Zakres nastawy napięcia wyjściowego	Tak
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1	12 V

Odporność na zwarcie	Nie
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz	100-264 V
Stabilizowane napięcie wyjściowe	Tak
Moc wyjściowa	12 W
Stabilizowany	Tak
Możliwość montażu na szynie	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Nie
Wersja modułowa	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Możliwość montażu bezpośredniego	Nie
Szerokość	18 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP)	IP20

[Instrukcja](#)

[Deklaracja CE](#)

[Certyfikat](#)