



## B.X/S.1 Gniazdo VGA biały

3315408989

### Połączenia

- z wyjściem prostym
- kompatybilność z S-VGA
- z 15-biegunowym gniazdem D-sub (z przodu)

### Częstotliwość

Zakres częstotliwości wideo maks. 160 MHz

### Ekran

Rozdzielczość maks. 1280 x 1024 px

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	połysk

### Wymiary

Głębokość montażu 12 mm

### Instalacja / Montaż

Montaż bez łapek rozporowych, do podłączenia śrubowego

### Podłączenie

Połączenie z 15-biegunowym podwójnym gniazdem D-sub

- z gniazdem po stronie tylnej do podłączenia fabrycznie przygotowanego kabla VGA

#### Wyposażenie

---

- z pierścieniem nośnym

---

#### Oznaczenie

---

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	B.Kwadrat/B.3/B.7
Wtórna linia projektowa	B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7

---

#### Instrukcje

---

Tekst wskazówki	Umożliwia łączenie komputerów PC i laptopów z urządzeniami wyświetlającymi, np. monitorami (LCD) i projektorami., Przestrzegać zaleceń producentów kabli i urządzeń dot. maksymalnej długości kabli VGA!, Zalecenie dot. instalacji: Firma Kaiser: „Puszka elektroniczna” zapewniająca zachowanie dopuszczalnego promienia gięcia, nr art. 1068-02 lub 9062-74
-----------------	---

---