



one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski

Informacje dodatkowe Współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1605..., 1675..., 1676.. Z możliwością podświetlenia przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem Z samozaciskami

533037

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Montaż	Montaż podtynkowy

Konfiguracja

- krzyżowy

Elementy sterujące i wskaźniki

- nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy	16 AX (200 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
----------	------------------

Wymiary

głębokość	41,6 mm
Głębokość montażu	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
------------------	---------------

Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Odporność na porażenia	IK07