



Czujnik zmierzchowy, do zabudowy, do
EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400

EEN002

Konstrukcja

Montaż	Wbudowana instalacja
--------	----------------------

Wymiary

Głębokość produktu	90 mm
Wysokość produktu	40 mm
Długość	30 mm
Szerokość produktu	40 mm
wycięcia	20 mm

Sterowanie oświetleniem

Zakres natężenia oświetlenia	5 / 2000 Lux
------------------------------	--------------

Instalacja / Montaż

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Podłączenie

Długość przewodu czujnikowego	1 m
Przekrój przewodu	2 x 0,75 mm

Ustawienia

Opóźnienie włączone	60 s
Opóźnienie wyłączone	80 s

Wyposażenie

Powiązane sondy (czujniki)	czujnik oświetlenia
----------------------------	---------------------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-30...60 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-30...60 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa

ELEKTRONIKA DOMOWA
