



Czujnik zmierzchowy, w obudowie, do
EEN100/EEN101/EGN100/EGN200/EGN400

EEN003

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Wymiary

Głębokość produktu	41,3 mm
Wysokość produktu	32 mm
Długość	131,4 mm
Szerokość produktu	48 mm

Sterowanie oświetleniem

Zakres natężenia oświetlenia 5 / 2000 Lux

Instalacja / Montaż

Montaż montaż natynkowy

Podłączenie

Przekrój przewodu 0,75...4 mm

Ustawienia

Opóźnienie włączone	60 s
Opóźnienie wyłączone	80 s

Wyposażenie

Powiązane sondy (czujniki) czujnik oświetlenia

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP55

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...70 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25...70 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa

ELEKTRONIKA DOMOWA
