



## Zacisk pomiarowy 800V/20A 4mm<sup>2</sup>

KXA04KD

### Konstrukcja

Montaż	Szyna DIN
--------	-----------

### Prąd

Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	20 A
--------------------------------	------

### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1 W
Energia tracona w przewodach	1 W

### Materiał

Kolor	szary
Kolor	ciemnoszary
Materiał	Poliamid (PA)

### Wymiary

Głębokość produktu	6 mm
Wysokość produktu	49,5 mm
Szerokość produktu	48 mm

### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	0,5 / 4mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	0,5 / 6mm

### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------