



Wkładka bezp. nożowa NH00 wsk.podw. uchwyt nieiz. aM  
100A 690VAC

LNH00100M6A

**Konstrukcja**

Charakterystyka wyzwalania	aM
----------------------------	----

**Charakterystyka elektryczna**

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn	80 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	690 V
Typ napięcia zasilającego	AC

**Prąd**

Prąd zwarciovy umowny	100 kA
Prąd znamionowy In	100 A

**Bezpiecznik**

Charakterystyka bezpiecznika	aM
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH00

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	5,5 W
--	-------

**Wymiary**

Głębokość produktu	59,5 mm
Wysokość produktu	79 mm
Szerokość produktu	29,5 mm

**Norma**

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

**Warunki użytkowania**

Izolowany	nie
-----------	-----

**Oznaczenie**

Grupa urządzeń	LNH
----------------	-----