



LV haki prądowe do szyn zasilających NH1/2/3 grubość szyny 5-10mm 3 szt.

LVZK

Funkcje

Nadaje się do przyłącza przewodu okrągłego	tak
--	-----

Prąd

Prąd maksymalny	630 A
Prąd znamionowy In	1600 A

Bezpiecznik

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH1-NH3
----------------------------------	---------

Wymiary

Szerokość produktu	36,5 mm
Szerokość szyn zbiorczych	5 / 10 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	odpowiedni do szyn płaskich
--------	-----------------------------

Podłączenie

Nadaje się do przyłącza przewodu sektorowego	tak
Nadaje się do przyłącza przewodu taśmowego	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------