

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# A9A15212

## Transformator dzwonekowy Acti9 iTR-B-16/8-12 16 VA 8-12 VAC



### Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Acti 9 iTR
Typ produktu lub komponentu	Transformator
Skrócona nazwa urządzenia	iTR
Rodzaj transformatora	Transformator dzwonekowy

### Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	8/12 V: +/- 15 % przy obciążeniu 13/18 V: bez obciążenia
Zabezpieczenie zwarciovie wyjścia	Wzbudowany
Moc znamionowa w VA	16 VA
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	4
Wysokość	89 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	60 mm
Kolor	Biały
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zaciski typu tunelowego sztywny 2,5 mm <sup>2</sup> Zaciski typu tunelowego elastyczny 2,5 mm <sup>2</sup> Zaciski typu tunelowego elastyczny z tulejką 2,5 mm <sup>2</sup>
Gługość odizolowanego odcinka	6 mm
Moment dokręcania	0,5 N.m

### Środowisko pracy

Normy	IEC 61558-2-6 EN 61558-2-6 EN 60742
Certyfikaty produktu	NF
Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
Kategoria przepięć	Klasa 2 z opcjonalnymi osłonami zacisków
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...80 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	9,500 cm
Waga opakowania 1	414,000 g

Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	28
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	11,898 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Yes
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------