



## K.1 Gniazdo 3xCinch / S-Video, ant

3315327006

### Połączenia

- z wyjściem prostym
- 2 podwójne gniazda cinch dla przyłącza audio (czerwone, białe)
- podwójne gniazdo S-Video
- 1 podwójne gniazdo cinch dla przyłącza wideo (żółte)

### Częstotliwość

Zakres częstotliwości audio	20 Hz...20 kHz
Zakres częstotliwości wideo	maks. 160 MHz

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	antracyt
Kolor	Antracyt
Kolor RAL	RAL 7021
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat
- połączane styki	

### Instalacja / Montaż

Montaż	bez łapek rozporowych, do podłączenia śrubowego
--------	---

### Wyposażenie

- z pierścieniem nośnym

### Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	Berker K.1

### Instrukcje

Dane techniczne

Tekst wskazówki

Zalecenie dot. instalacji:  
Firma Kaiser: „Puszka  
elektroniczna” zapewniająca  
zachowanie dopuszczalnego  
promienia gięcia, nr art. 1068-02 lub  
9062-74, Do podłączania  
analogowych urządzeń audio  
i wideo, np. odbiorników, sprzętu  
Hi-Fi, odtwarzaczy DVD.