

Opis produktu

# 6122/02-84-500

## Solo Horizontal 0 ... 180 ° studio white



### Ogólne informacje

Typ produktu	6122/02-84-500
Kod zamówieniowy	2CKA006132A0263
Numer EAN	4011395135211
Opis katalogowy	Solo Horizontal 0 ... 180 ° studio white
Opis	Dla detektora ruchu ABB i-bus® KNX z 6120/12-101, 6120/13. Z możliwością obsługi do 4 kanałów. Zawiera 10 kanałów logicznych (aktuator sceny świetlnej, aktuator sekwencji, bramki logiczne, itp.).

### Installation

Instrukcje i podręczniki	2CKA000173B7414
Typ montażu	Flush Mounted
Pozycja montażu	vertical
Wysokość montażu	Optimum 0.8 ... 1.2 m

### Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	2CKA000073B7706
Liczba kanałów	4

Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Minimalny czas przełączania	Switch-On 10 second [unit of time]
Liczba baterii	0

## Design

Design Range	63x63 future linear Busch-axcent Busch-axcent pur solo carat future
Wykończenie pokrywy	Untreated Glossy
Material	Thermoplastic
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	studio white

## Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E4480
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplloatacja -5 ... +45 °C
Stopień ochrony	IP20

## Wymiary

Szerokość netto	63 mm
Wysokość netto	63 mm
Głębokość / długość netto	40 mm
Masa netto	35 g

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E0999
-------------------------	-----------------

## Klasyfikacje

ETIM 9	EC001582 - Movement sensor for bus system
eClass	V11.0 : 27143144

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Consumer

---

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006120A0075	6120/12-101-500 Bus coupler, FM	6120/12-101-500	1	sztuka
2CKA006120A0072	6120/13-500 Power bus coupler, FM	6120/13-500	1	sztuka

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Presence Detection → Motion Detectors

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Presence Detection → Presence Detectors

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → User Operation → Busch-balance SI / Basic 55 for Push Button Coupling Units → Motion Detectors

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → User Operation → Reflex SI / Busch-Duro 2000SI for Push Button Coupling Units → Motion Detectors

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → User Operation → Solo → Motion Detectors

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → User Operation → Solo / Alpha for Push Button Coupling Units → Motion Detectors

