



**Podstawa bezpiecznikowa NH00 1P 160A 690VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 160 A

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A

**Bezpiecznik**

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH00

**Architektura**

Liczba biegunów 1

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku wejściowego Zacisk klatkowy

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu System szyn

Możliwość montażu pionowego Tak

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 2,06 W

**Napięcie**

Napięcie znamionowe izolacji Ui 2500 V

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP00

L01R