



## Podstawa bezpiecznikowa NH00 3P 125A 690VAC

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A

#### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH00
---------------------------------	------

#### Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku wejściowego	Zacisk klatkowy
------------------------------	-----------------

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu	System szyn
Możliwość montażu pionowego	Tak

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,35 W
--	--------

#### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	8 V
---------------------------------	-----

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP00
----------------------	------

L00M