



**Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt niez. aM 25A 690 VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Charakterystyka wyzwalania aM

**Bezpiecznik**

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH1

Charakterystyka bezpiecznika aM

**Napięcie**

Typ napięcia zasilania AC

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 25 A

**Warunki użytkowania**

Izolowany Nie

**Główne atrybuty elektryczne**

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1 80 kA

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 1,50 W

**Wymiary**

Wysokość 135 mm

Szerokość 39,50 mm

Głębokość 64,5 mm

LNH1025M6A