



Wkładka bezp. nożowa NH4a wsk.podw. uchwyt nieiz. gTr 1155A 400VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania gTr

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH4a

Charakterystyka bezpiecznika gTr

Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 1155 A

Warunki użytkowania

Izolowany Nie

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1 100 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 89,10 W

Wymiary

Wysokość 200 mm

Szerokość 98 mm

Głębokość 119 mm

LNH41155M4T