



## Czujnik ruchu 200 stopni Standard IP55 antracyt

### Specyfikacja techniczna

#### Wykrywanie

Kąt detekcji 200 - 200

Typ czujnika Czujnik ruchu

#### Ustawienia

Zwłoczny 5 S - 15 Min

#### Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji 5 - 1000 lx

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Wymiary

Szerokość 83 mm

Zalecana wysokość montażu 2,50 - 2,50 m

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -20 - 55 °C

#### Materiały

Kolor Antracyt

Materiał Tworzywo sztuczne

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP55

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Nadaje się do użytku na zewnątrz Tak

#### Dodatkowe informacje

Funkcja  
Możliwość stosowania jako urządzenie samodzielne, główne lub rozszerzenie

Montaż  
Do montażu na ścianach i sufitach, montaż w narożnikach za pomocą adaptera

Typ połączenia  
Z zaciskami wtykowymi

EE831

